

おたのまわりは大丈夫？

Slide Alarm

取り扱い簡単なセンサーが変位をキャッチ！
回転灯とサイレンで危険をお知らせします。

<特徴>

- がけ崩れが心配な斜面、落ちると危ない落石、老朽化した擁壁、家屋の変形など、普段ちょっと 心配な箇所にSlide Alarmを取り付けて下さい。掘削工事の安全管理や不審者の侵入監視、撃退にもご利用できます。
- Slide Alarmが24時間、危険箇所の変位を監視し続けます。
- センサーが5mmの変位を感知すると、回転灯とサイレンで危険をお知らせします。
- 大きな引張り力で、一定の変位が生じた時のみ感知、誤動作が少ない構造になっています。
- 市販のアルカリ乾電池で約1年間※1の監視が行えます。
- 弊社i-SENSORに接続すれば、変位量の計測と合わせて、遠隔地へ警報を発信できます。



制御ボックス部



検出センサー部(接点式センサー)

<ご利用例>



防災
がけ崩れ、落石などの土砂災害の監視に



安全管理
掘削、山留め工事などの安全管理に



防犯
不審者や動物の侵入監視、撃退に

<仕様>

●検出センサ部

- ・検知方式 : クローズドループ式 接点センサー
- ・作動変位 : 5mm ±1mm
- ・変位加重 : 25kgf以上
- ※ 2点間に張られたワイヤーの変位が5mmを超えると警報を発します。
- ・センサ材質 : アルミ (心棒はステンレス製)
- ・本体サイズ : φ30(外径)、L=238+10(引張り分)

●制御ボックス部

- ・電 源 : 検知用:単三アルカリ乾電池 6本
警報用:単一アルカリ乾電池 8本 ※2
- ・サイレン : 音圧 最大105dB
- ・動作確認 : LED点滅動作による動作確認
- ・本体材質 : AAS樹脂
- ・本体サイズ : 200(W) × 140(D) × 318(H)

※1 気温が20℃で、単三(LR6)1700mAh、単一(LR20)3000mAhの容量を満足する新品のアルカリ乾電池を利用した場合の動作時間です。
 ※2 一度警報が発せられた場合、警報用乾電池は新品と交換して下さい。また、警報が発せられていない場合でも、1年を目処に乾電池を新品と交換して下さい。
 ご注意 センサーの設置箇所や設置方法は専門家にご相談下さい。また、避難については自治体の指示に従って下さい。
 本品は専門家の限定した範囲で、特定の災害に関して危険を検知する補助をするもので、利用者の安全を保障するものではありません。



応用地質株式会社

● 製品に関するお問い合わせは、計測システム事業部・サービス開発部にて承ります
 ● 仕様は製品改良のため、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。



JQA-2772
計測システム事業部

- 計測システム事業部 サービス開発部
 : 茨城県つくば市御幸が丘43番地 ☎029-851-5078
 : 福岡県福岡市南区井尻2-21-36 ☎092-591-1840
 ● ホームページ : http://www.oyo.jp/ E-mail : seihin@oyo.jp
- 本 社 : 東京都千代田区九段北4-2-6 ☎03-3234-0811
 本社(大宮オフィス) ☎048-652-0651 中部支社 ☎052-793-8321
 札幌支社 ☎011-863-6711 関西支社 ☎06-6885-6357
 東北支社 ☎022-237-0471 四国支社 ☎089-925-9516
 九州支社 ☎092-591-1840
- テクニカルサポートセンター
 ☎029-851-6564 ☎029-851-7290 ■ お客様相談室
 ☎029-851-6574 ☎029-851-7290
 ※月~金:受付時間 9:00~18:00、土日祝日及び年末年始はお休みさせていただきます。