

## ニューサイズミックスタータ



### <概要>

ニューサイズミックスタータ(Model-1308A)は、スピーカーを内蔵したインターフォン式の地震探査用発火器です。

発火電流の制御は、二重の安全機能に加え、半導体スイッチにより発火回路の開閉を行っていますので安全かつ確実です。

また、イオンギャップ法によるショットマーク検出機能を備えていますので、高精度・高分解能が要求される探査にもご使用いただけます。

### <特長>

- 発火電圧は 140V 以上の高圧を用いています。
- 発火電流の制御は、サイリスタで行っていることでチャタリングのない安全かつ確実な発破が得られます。
- イオンギャップ法によるショットマーク検出機能を備えています。
- デジタル式地震探査装置用のトリガ信号出力を備えています。
- 本部や各発破手との通話は、操作の簡単なインターフォン式を採用しています。
- 電池は入手の容易な単1型、4本を使用しています。

<仕 様>

発火電圧	: 140V 以上
通話方式	: インターフォン式
ラインインピーダンス	: 600Ω
キャップテスト電流	: 1mA 以下(メーター表示)
ショットマーク(イオンギャップ)	: 5V 以上
トリガ出力(アナログ)	: 0~7V 以上
(デジタル)	: 3V 以上
充電時消費電流	: 450mA(最大)
電 池	: 単 1 型乾電池 × 4 個
サイズ	: 310 × 270 × 130mm
重 量	: 4kg



応用地質株式会社

- 製品に関するお問い合わせは、機器事業本部・サービス開発部にて承ります。
- 仕様は製品改良のため、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

まずは右の代表へ



JQA-2772  
機器事業本部

● 機器事業本部 サービス開発部	↑まずこちらへ
● 九州地区	: 茨城県つくば市御幸が丘43番地 ☎029-851-5078
● ホームページ	: 福岡県福岡市南区井尻2-21-36 ☎092-591-1840
	: <a href="http://www.oyo.jp/">http://www.oyo.jp/</a> E-mail : <a href="mailto:seihin@oyo.jp">seihin@oyo.jp</a>
● 本 社	: 東京都千代田区九段北4-2-6 ☎03-3234-0811
本社(大宮オフィス)	☎048-652-0651 中部支社 ☎052-793-8321
札幌支社	☎011-863-6711 関西支社 ☎06-6885-6357
東北支社	☎022-237-0471 四国支社 ☎089-925-9516
九州支社	☎092-591-1840

- テクニカルサポートセンター ☎029-851-6564 ☎029-851-7290
  - お客様相談室 ☎029-851-6574 ☎029-851-7290
- ※月~金:受付時間 9:00~18:00、中日曜日及び年末年始は休みです。